

GUIDE D'UTILISATION

LDLC
SPB10K Power Bank

Batterie Externe Lithium-Ion 10 000 mAh

Préface

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

Veillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil.

Félicitations pour votre achat !

Contenu de l'emballage

- Batterie externe / PowerBank
- Câble Micro USB-USB
- Guide d'utilisation

Précautions d'emploi

⚠ Consignes de sécurité sur l'utilisation des batteries Lithium-ion (Li-Ion).

Les batteries sont fermées hermétiquement et sont inoffensives tant que leur utilisation et leur manipulation restent conformes aux instructions données.

Une batterie rechargeable Lithium-ion (Li-Ion) doit être manipulée avec soin. Ceci s'applique pour la charge, le retrait, le stockage ou toute autre manipulation de la batterie. Veuillez ainsi toujours respecter l'ensemble des consignes de sécurité, car une manipulation incorrecte peut entraîner des explosions, des incendies, des dégagements de fumée et des émanations toxiques.

Ainsi, il est impératif de respecter les consignes de sécurité suivantes, tout d'abord pour votre propre sécurité et également pour conserver les performances optimales de la batterie. Si vous tentez de raccorder des batteries Li-Ion en parallèle ou en série, tout dommage ou toute demande d'intervention au titre de la garantie résultant de cette opération, sera rejetée.

La société LDLC.COM se dégage de toutes responsabilités si les présentes conditions d'utilisation ne sont pas respectées par l'utilisateur.

- Ne pas abîmer la surface de la batterie externe avec des objets pointus. Ne pas faire tomber, ne pas secouer violemment et ne pas exercer une pression trop forte sur le produit.

- Veuillez vérifier la compatibilité entre votre périphérique et la batterie externe.

- Veuillez vérifier la compatibilité du voltage avant utilisation.

- Tenez la batterie externe éloignée du feu et de l'eau. Ne pas exposer la batterie externe à des températures extrêmes.

- Gardez hors de portée des enfants.

- N'utilisez pas de solvant pour nettoyer la batterie.

- Pendant l'utilisation, le chargement ou le stockage, si vous constatez une odeur anormale, une surchauffe, une déformation ou d'autres anomalies, arrêtez l'utilisation du produit et contactez immédiatement le support Technique de LDLC.

- Pensez à ôter le câble après utilisation pour préserver votre batterie.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé.

- Ne pas démonter ou tenter de modifier le produit.

- Utilisez l'appareil exclusivement pour l'usage prévu. Une utilisation non conforme peut vous exposer à des risques. Nous ne pourrions pas être tenus responsables des dégâts causés ou d'une durée de vie plus courte que prévue.


Recyclage ♻

Vous ne devez en aucun cas jeter cet appareil électronique avec les ordures ménagères.

Il faut neutraliser les éléments d'une batterie Li-Ion usagée. Attention, la procédure de neutralisation ne doit être effectuée que dans un cadre très strict de sécurité. Nous vous recommandons ainsi fortement de vous adresser à un spécialiste de ce type de batterie afin de lui confier cette tâche. Ensuite, il se chargera lui-même de faire collecter cette batterie hors d'usage par un organisme de recyclage spécialisé.

Vue d'ensemble

1. Bouton POWER
2. Entrée Micro USB
3. Sortie 1.0A
4. Sortie 2.1A
5. Flash LED



Caractéristiques techniques

- 8 couches de protection
- Protections multi-sécurités
- Design sobre et élégant, finition mat.
- Fonction lampe LED avec Signal SOS international
- 2 ports USB pour recharger 2 appareils simultanément
- Affichage laser du niveau de batterie
- Secouez légèrement la PowerBank pour afficher le niveau de batterie !
- Nécessite seulement 7h pour une charge complète
- Technologie Sync charge/décharge : vous pouvez simultanément charger la PowerBank et charger le périphérique mobile

Modèle	LDLC SPB10K
Type de batterie	Lithium-Ion
Capacité	10 000 mAh / 37 Wh
Capacité nominale	6 600 mAh
Durée de vie	500 cycles (charge/décharge)
Taux de rendement	90%
Puissance d'entrée Micro-USB x 1	DC 5V-1 A/2 A
Puissance de sortie USB x 2	5V-1,5 A/1,5 A – 5V2,1 A
Temps de charge Power Bank	7h charge rapide
Accessoire	1 x câble USB / Micro USB – 0,8 m
Dimensions	147,5 x 60,5 x 22 mm
Poids	230,2 g

Utilisation

Charger votre batterie externe LDLC SPB10K

Avant utilisation, veuillez lire ce manuel intégralement.

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble sur le port d'ENTRÉE Micro-USB DC 5V-1 A/2 A de la batterie externe LDLC SPB10K.

2. Branchez l'autre côté du câble, le connecteur USB, au port USB d'un ordinateur, d'un chargeur secteur ou d'un chargeur de voiture. Pour une vitesse de chargement et une stabilité optimales, veuillez choisir un chargeur avec puissance de sortie de DC 5V ➡ 1A ou DC 5V ➡ 2.1A pour la charge de votre batterie externe.

3. Le niveau de charge de la batterie est indiqué pendant la charge de la batterie externe : 25 – 50 – 75 ou 100 %. L'indicateur clignotant indique l'intervalle de charge (exemple : l'indicateur 25 clignote = batterie chargée entre 0 et 25%).

4. Lorsque les quatre indicateurs lumineux sont affichés et fixes, la charge de la batterie externe LDLC SPB10K est terminée. Débranchez le chargeur mobile. L'appareil est prêt à être utilisé.

Indicateurs LED



⚠ Avant la première utilisation, veuillez charger intégralement l'appareil pendant 7h à l'aide du câble USB/Micro-USB.

Indicateur LED	Pourcentage du chargement
25	0 - 25%
50	25% - 50%
75	50% - 75%
100	75% - 100%

Charger un appareil mobile

⚠ Avant de charger un périphérique USB, assurez-vous qu'il soit compatible avec la batterie externe.

1. Branchez le connecteur USB du câble fourni (ou de votre câble d'origine) sur un port de sortie de la batterie externe.
2. Branchez le connecteur Micro-USB sur votre périphérique à recharger. Attention, le câble USB/Micro-USB fourni a été conçu pour charger un appareil mobile avec un connecteur du même type (Micro-USB), veuillez utiliser votre câble d'origine pour charger un appareil avec un autre type de connecteur.
3. Un icône de charge s'affiche sur votre appareil mobile et indique le commencement de la charge. Pendant le chargement, les indicateurs LED de la batterie externe s'allument.

4. Débranchez l'appareil mobile lorsque celui-ci est entièrement ou partiellement chargé. Quand votre appareil mobile est entièrement chargé, les voyants lumineux de la batterie externe s'éteignent, indiquant ainsi la fin de charge.

Les sorties USB vous permettent d'alimenter n'importe quel type d'appareil compatible : téléphone mobile, tablette, appareil photo numérique, caméscope, etc, pour étendre leur durée d'utilisation. Il est possible que la batterie externe chauffe un peu pendant le chargement. En revanche, en cas de surchauffe anormale, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le Support Technique de LDLC.

⚠ Rechargez entièrement la batterie tous les 3 mois en cas de non-utilisation prolongée.

Niveau de batterie

Pour vérifier le niveau de batterie, secouez légèrement la batterie externe ou appuyez sur le bouton power. Les LED s'éteindront automatiquement après 10 secondes sans utilisation.

Utilisation de la fonction torche / signal SOS

1. Pour allumer ou éteindre la lampe LED, faire un appui long sur le bouton power.
2. Appuyez 2 fois sur le bouton power pour mettre en route le signal SOS. La LED émettra le signal international.
3. Pour arrêter le signal SOS, appuyez 2 fois sur le bouton power.

CONDITIONS DE GARANTIE : www.ldlc.com/faq/n849/nos-cgv/

