



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fw

Cette imprimante multifonction abordable est facile à installer et imprime, copie, numérise et télécopie. Imprimez facilement depuis des smartphones, tablettes et ordinateurs portables – au bureau, à la maison ou en déplacement – grâce à une connectivité sans fil et des fonctions d'impression mobile.¹



Effectuez l'essentiel.

- Soyez agile : gérez facilement votre imprimante multifonction depuis l'écran tactile couleur de 3 pouces.
- Achevez rapidement les projets, utilisez le chargeur automatique de documents de 35 feuilles pour tirer le meilleur parti de votre temps.
- Copiez facilement les deux faces d'une carte d'identité recto verso ou tout autre petit document au recto d'une seule page.
- Garantissez votre succès grâce à une imprimante multifonction qui imprime, copie et numérise – rapidement.

Imprimez selon vos besoins

- Étendez vos possibilités d'impression. Configurez, imprimez et partagez facilement grâce à la connectivité Ethernet et sans fil.¹
- Connectez-vous à votre imprimante sans fil en un clin de œil à l'aide de la fonction impression directe sans fil.³
- Imprimez depuis des périphériques portables avec une capacité d'impression intégrée ou l'application et le logiciel HP ePrint.¹
- Imprimez pratiquement n'importe où avec AirPrint™.²

Démarrez sur les chapeaux de roue

- Commencez à imprimer immédiatement. Installez-la facilement. Configuration et démarrage rapides avec HP Smart Install – pas besoin de CD.⁴



HP EcoSolutions

- Améliorez votre impact environnemental d'impression - compatible avec les papiers de seulement 60 g/m²

Certifié ENERGY STAR®

www.hp.com/ecosolutions

¹ L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectées via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel peuvent également être requis. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services local sur la disponibilité de ce type de connexion et la couverture dans votre zone. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting. ² Prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc. ³ Une application ou un pilote est peut-être nécessaire pour utiliser HP wireless direct. Pour plus d'informations, voir hpconnected.com. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. ⁴ HP Smart Install n'est compatible qu'avec Microsoft Windows.





Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fw

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Technologie d'impression	Laser
Langages d'imprimante standard	PCLm/PCLm5
Vitesse d'impression	Noir (lettre) : Jusqu'à 21 ppm ¹ ; Délai d'impression de la première page noire (lettre, prêt) : Vitesse : 9,5 s
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution de la technologie d'impression	FastRes 600 ; FastRes 1200
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Système intelligent, HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, serveur Web intégré
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)
Volume de pages mensuel recommandé	250 à 2000 ²
Taux d'utilisation	Mensuel, lettre : Jusqu'à 8000 pages ³
Grammage du support pris en charge, ADF (Chargeur automatique de documents)	16 to 24 lb
Vitesse de copie	Noir (lettre) : Jusqu'à 21 cpm ⁴
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques) : Jusqu'à 300 x 300 ppp, Couleur (texte et graphiques) : Jusqu'à 400 x 600 ppp
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 99 copies
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %
Paramètres de copie	nombre de copies ; Plus clair/plus foncé ; Réduire/Aggrandir ; Optimiser (brouillon, texte, mixte, image) ; Format papier ; Collation
Type de scanner	A plat, chargeur automatique; Numerisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso : Non
Technologie de numérisation	Capteur d'image par contact (CIS)
Vitesse de numérisation (lettre)	Jusqu'à 7 ppm (n&b), jusqu'à 5 ppm (couleur)
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation	Matériel : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique : Jusqu'à 1200 ppp
Niveaux d'échelle de gris/de profondeur de bit	256; 24 bits
Format du fichier de numérisation	Le logiciel de numérisation Windows prend en charge les formats de fichier suivants : JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; Le logiciel de numérisation Mac prend en charge les formats de fichier suivants : TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF rechercherable, RTF, TXT
Modes de numérisation	Numerisation via l'application de numérisation HP LaserJet ou des logiciels compatibles TWAIN ou WIA
Format de numérisation maximal	Chargeur automatique de documents : 8.5 x 14 pouces; À plat : 8.5 x 11.7 pouces
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numerisation vers e-mail via logiciel HP ; numérisation vers application via logiciel HP ; numérisation vers fichier via logiciel HP
Vitesse de télécopie	33.6 kbps ⁵
Résolution de télécopie	Noir et blanc en mode optimisé : Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir et blanc en mode standard : 203 x 98 ppp
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie (lettre) : Jusqu'à 500 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge : Oui; Rappel automatique : Oui; Envoi différé de télécopie : Oui; Détection de sonneries distinctives prise en charge : Oui; Transfert de télécopie pris en charge : Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge : Oui; Liste de distribution de télécopie prise en charge : Oui; Mode de téléphone/télécopie pris en charge : Oui; Rejet des télécopies indésirables pris en charge : Oui; Nombre maximum de numéros abrégés : Jusqu'à 100 numéros; Interface PC prise en charge : Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge : Oui; Combiné téléphonique pris en charge : Non
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Carnet d'adresses de télécopieur ; télécopieur LAN/Internet ; Numérotation rapide ; Interface TAM
Connectivité standard	Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 100/100Base-TX intégré ; Sans fil 802.11b/g/n
Fonctions réseau	Réseau 10/100 Base-T TCP/IP intégré :
Fonctionnalités sans fil	Oui, WiFi 802.11b/g/n intégré
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, impression directe sans fil, Apple AirPrint™, applis mobiles ⁶
Prêt pour le réseau	Standard (Fast Ethernet intégré, WiFi 802.11 b/g/n)
Panneau de commande	Écran graphique couleur de 7,62 cm (3.0") 960 x 240 pixels avec rétroéclairage ; écran tactile ; boutons : Home (Accueil), Cancel (Annuler), Help (Aide), Right/Left Arrows (Flèches droite/gauche), Back (Retour) ; Voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil)
Vitesse du processeur	600 Mhz
Capacité mémoire standard	128 Mo; Maximum : 128 Mo
Polices et types de caractères	Dépend des polices et des graisses de caractères du système d'exploitation
Types de support pris en charge	Papier (ordinaire, laser), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes postales
Formats de supports pris en charge	Letter ; Legal ; Executive ; enveloppes (Com #10, Monarch #7 3/4) ; cartes postales (Standard #10)
Formats de support personnalisés	de 3 x 5 à 8.5 x 14 pouces
Poids du support pris en charge	16 à 43 livres
Gestion du papier	Bac d'alimentation de 150 feuilles; Bac de sortie de 100 feuilles (face vers le bas); Options recto verso : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); Bacs d'alimentation d'enveloppes : Oui, 10 (bac 1); Bacs à papier standard : 1; Capacités d'entrée : Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes; Capacités en sortie : Jusqu'à 100 feuilles; Capacité du chargeur automatique de documents : En standard, 35 feuilles

Contenu de l'emballage	CZ183A Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fw ; Cartouche échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages) ; Guide d'installation, guide de mise en route, dépliant d'assistance, guide de garantie ; Documentation et logiciel d'impression sur CD ; cordon d'alimentation ; câble USB ; cordon téléphonique
Accessoires	ESK46A HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
Consommables	Cartouche authentique de toner noir HP LaserJet 83A
Systèmes d'exploitation supportés	Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows 8 (82 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou version ultérieure) ; Installations de pilote uniquement prises en charge sous : Windows 2012 ; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x 64) (SP1), Windows Server 2008 (édition standard), Windows Server 2008 (édition entreprise), Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows XP (64 bits) (SP2 et version ultérieure) ; Mac OS X v 10.4.8 ou version ultérieure ; Linux : Veuillez consulter l'assistance en ligne Linux : hplipopensource.com/hplip-web/install.html
Configuration minimale du système	PC : Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou version ultérieure) ; Espace disque minimum requis (CD et Web Package) : 200 Mo ; Espace disque minimum requis (Box Spec for Smart Install) : 400 Mo ; 512 Mo de mémoire RAM installée ; lecteur de CD-ROM/DVD-ROM ou connexion Internet ; port USB ou réseau Mac : Mac OS X v 10.6 ; processeur PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™ ; 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD-ROM ou connexion Internet ; port USB ou réseau
Protocoles réseau pris en charge	Via solution de mise en réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6 ; impression : LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement) ; découverte : SLP, Bonjour, découverte Services Web ; configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuelle), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6) ; gestion : SNMPv1, HTTP ; HP ePrint ;
Logiciels fournis	Windows : Programme d'installation/déinstallation HP, pilote d'impression HP PCLm5, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN, numérisation HP, assistant de configuration de télécopie HP, envoi de télécopie HP, alertes d'état, mise à jour HP, DXP ; Mac : Outil d'installation/déinstallation HP, pilote PCLm5 HP, HP Scan, assistant de configuration HP, pilote d'impression de télécopie HP, utilitaire HP, alarmes HP, mise à jour de micrologiciel HP
Gestion d'imprimante	HP Device Toolbox, alertes d'état (installation par défaut)
Gestion de la sécurité	Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; 802.11 : WEP WPA, WPA2 ; modification de mot de passe communauté SNMPv1
Acoustique	Puissance acoustique émise : 6,6 B(A) Pression sonore émise : 49 dB(A) ⁷
Alimentation	Type d'alimentation : Module d'alimentation intégré Courant nominal en entrée : Tension d'entrée : 110 à 127 V CA (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz) ; Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 12 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option) Numéro de consommation d'électricité typique : 0,633 kWh/semaine Consommation d'énergie : 480 W (impression), 186 W (copie du chargeur automatique de documents), 4,5 W (prêt), 1,1 W (veille prolongée/arrêt automatique), 0,1 W (arrêt manuel) ⁸ Technologie d'économie d'énergie : Technologie HP Auto-On/Auto-Off
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 59 à 90,5 °F Température de fonctionnement recommandée : 63,5 à 77 °F Température de stockage : -4 à 140 °F Humidité de fonctionnement recommandée : 30 à 70 % HR Plage d'humidité à l'arrêt : 10 à 90 % HR Humidité en fonctionnement : 10 à 80 % HR
Certifié ENERGY STAR	Oui
Dimensions du produit	16,5 x 14,4 x 12,2 pouces ; Maximum : 16,5 x 17,2 x 12,2 pouces
poids du produit	20 lb
Garantie	Garantie limitée d'un an
Options de service et d'assistance	UQ220E - Care Pack Business HP 2 ans Priorité assistance avec échange le jour ouvrable suivant UQ221E - Care Pack Business HP 3 ans Priorité assistance avec échange le jour ouvrable suivant UQ222E - Care Pack Business HP 4 ans Priorité assistance avec échange le jour ouvrable suivant U6M41E - Care Pack Business HP 2 ans Priorité assistance avec échange sur site U6M42E - Care Pack Business HP 3 ans Priorité assistance avec échange sur site U6M43E - Care Pack Business HP 4 ans Priorité assistance avec échange sur site US284E - Service d'installation de base HP pour une imprimante grand public avec fonction sans fil US285E - Service d'installation Premium HP avec configuration de réseau sans fil jusqu'à 3 ordinateurs et/ou imprimantes

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.

Modèles certifiés ENERGY STAR® ; voir hp.com/go/energystar

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet à l'adresse suivante hp.com

Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fw CZ183A

¹ Mesuré selon ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir hp.com/products/1/ISO/MMDDP/index.html. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² HP recommande un nombre de pages d'impressions d'images mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.

⁴ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées conformément à ISO/IEC 29183, premier jeu de documents test non compris. Pour plus d'informations, voir hp.com/products/1/ISO/digital_copy/index.html. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁵ Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel pour être compatible. Téléchargement sur hp.com/go/support

⁶ Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Des pages plus complexes ou une résolution plus fine exigent plus de temps et de mémoire.

⁷ Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur hp.com/support. Configuration testée : Imprimante multifonction LaserJet Pro M127fw, impression recto sur papier A4, Imprimante multifonction LaserJet Pro M127fw copie avec chargeur automatique et impression recto sur papier A4.

⁸ Valeurs sujettes à modification. Relevés correspondant aux valeurs les plus élevées, mesurées avec toutes les tensions standard. Informations récentes disponibles sur hp.com/support. L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.